


Targa3 HP



Targa3 HP 超高功率耳掛型數位助聽器

特點描述

Targa 3HP(超高功率)是進階型、超高功率助聽器。Targa 3HP擁有兩個頻道、三種記憶程式，它的智慧型噪音抑制及智慧型聲反饋管理功能，可以幫助加強聽覺舒適度，其他標準功能包括開機延遲、麥克風噪音抑制、可調式壓縮和增益參數，以及高功擴音選項。

選配建議

Targa 3 超高功率耳掛型助聽器適用於重度到極重度聽損者。

ANSI S3.22-1996

最大功率輸出	尖峰(關閉AGC)	dB OSPL90	138
	高頻平均(關閉AGC)	dB OSPL90	132
最大功率輸出	尖峰(AGC-9dB)	dB OSPL90	130
	高頻平均(AGC-9dB)	dB OSPL90	122
增益(輸出-50dB)	尖峰	dB	78
	高頻平均	dB	69
參考測試增益		dB	45
頻率反應		Hz	100-4600
壓縮	觸發時間(AGC-21dB)	ms	3
	釋放時間(AGC-21dB)	sec	90
壓縮	觸發時間(AGC-9dB)	ms	3
	釋放時間(AGC-9dB)	sec	40
總諧波失真	最大值	%	<5
等值噪音程度		dB SPL	<19
感應線圈敏感度	HFA-SPLITS@31.6mA/m 左/右	dB SPL	104/105
電池耗電量(最大)	at RTG,輸入65 dB SPL	mA	<.96
電池壽命	675 鋅空電池	hrs	712

標準功能:

- 全數位WDRC擴大器
- 3種記憶程式
- 雙頻外加2個音調控制鈕
- 2個壓縮頻道
- 可調式區隔頻率
- 超高功率選配原理
- 智慧型噪音抑制
- 智慧型聲反饋管理
- 麥克風噪音抑制
- 程控式音量調整鈕
- 程控式電話線圈
- 自動音響輸入程式
- 高功率擴音程控選項
- 電池門或程式開關鈕
- 開機延遲
- 程式切換提示音
- 低電量提示音
- 電池型號:675
- 可和FM, 音靴式接收器及其他無線技術相容
- 膚色或灰色外殼

其他配件:

- 透明眼鏡轉接器
- 透明音靴
- 有濾波器耳勾

